

CARGADOR C/ARRANCADOR DE 140 A PARA BATERÍAS DE 12 V, TRUPER




CÓDIGO: **13028**

CLAVE: **CARBA-140**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de lámina de acero
- Caimanes de latón y cuerpo de plástico
- Cables de 1.9 m, calibre 8
- Operación manual con selector de velocidad de carga
- Fácil transporte con manija y ruedas
- Si la batería está dañada, el cargador no suministrará corriente y el indicador de carga no se moverá



ESPECIFICACIONES

Velocidad de carga continua	55 A impulso y 20 A carga 2 A carga lenta
Tensión / Frecuencia	127 V CA / 60 Hz
Arrancador de motor	55 A / 140 A
Para baterías (salida)	12 V CC
Ciclo de trabajo en arranque	140 A intermitentes: 3 segundos máximo encendido / 360 segundos mínimo apagado 55 A intermitentes: 30 segundos máximo encendido / 600 segundos mínimo apagado
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	18

PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER**