

INVERSOR DE CORRIENTE 120 W TIPO VASO, 2 PUERTOS USB, TRUPER





CÓDIGO: 15725

CLAVE: INCO-120




CARACTERÍSTICAS

- Convierte 12 V de corriente continua a 120 V de corriente alterna, se conecta directamente al tomacorriente del auto
- Ideal para alimentar computadoras portátiles, tabletas y celulares
- 2 Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
- Fusible externo para fácil remplazo (fusible de vidrio de 12 A)
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Se adapta a la mayoría de portavasos de auto
- Ventilador interno que evita el sobrecalentamiento



1 Contacto c.a.



2 Puertos USB
Salida máxima:
3.1 A



Carga simultáneamente
2 celulares o 1 tableta

NORMA

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	120 W
Entrada	12 V CC
Salida	120 V CA 60 Hz
Consumo	12 A
Alto x diámetro	13.6 cm x 6.7 cm

Largo de cable 75 cm

Empaque individual Caja

Inner 1

Master 12

Pallet 576

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 17.7 cm (7") Ancho: 8.3 cm (3 1/4")
Largo: 10.3 cm (4") **Peso:** 0.3 kg (0.66 lb)

Master

Medidas: Alto: 23.7 cm (9 1/2") Ancho: 28.5 cm (11")
Largo: 31 cm (12") **Peso:** 4.9 kg (10.8 lb)

INCLUYE

1 Conector para tomacorriente del auto