



## INVERSOR DE CORRIENTE 120 W TIPO VASO, 2 PUERTOS USB, TRUPER



CÓDIGO: 15725


CLAVE: INCO-120

### CARACTERÍSTICAS


- Convierte 12 V de corriente continua a 120 V de corriente alterna, se conecta directamente al tomacorriente del auto
- Ideal para alimentar computadoras portátiles, tabletas y celulares
- 2 Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
- Fusible externo para fácil remplazo (fusible de vidrio de 12 A)
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Se adapta a la mayoría de portavasos de auto
- Ventilador interno que evita el sobrecalentamiento




GARANTÍA • WARRANTY  
1  
YEAR • AÑO



NOM  
NYCE



1 Contacto c.a.



2 Puertos USB  
Salida máxima:  
3.1 A



Carga  
simultáneamente  
2 celulares o 1  
tableta

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

### ESPECIFICACIONES

Potencia	120 W
Entrada	12 V CC
Salida	120 V CA   60 Hz
Consumo	12 A
Alto x diámetro	13.6 cm x 6.7 cm

**Largo de cable** 75 cm

**Empaque individual** Caja

**Inner** 1

**Master** 12

**Pallet** 576

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

### Empaque Individual

**Medidas:** Alto: 17.7 cm (7") Ancho: 8.3 cm (3 1/4")  
Largo: 10.3 cm (4") **Peso:** 0.3 kg (0.66 lb)

### Master

**Medidas:** Alto: 23.7 cm (9 1/4") Ancho: 28.5 cm (11 1/4")  
Largo: 31 cm (12 1/4") **Peso:** 4.9 kg (10.80 lb)

## INCLUYE

**1 Conector para tomacorriente del auto**